



ANWENDUNGSBEREICH

Heißklebepistole (Schmelzkleberpistole)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen, insbesondere an der Schmelzkleberaustrittsstelle.
- Verbrennungsgefahr am heißen Kleber.
- Mögliche Gefahr durch Kleberdämpfe. Betriebsanweisung für verwendeten Kleber mitbeachten.
- Gefahr durch Stromschlag bei Beschädigung des Geräts / Netzkabels z. B. durch einbrennen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bedienung nur durch unterwiesenes Personal. Bedienungsanleitung beachten.
- Vor jeder Nutzung Sichtprüfung durchführen. Keine offensichtlich beschädigte Klebepistole und Geräte mit beschädigten elektrischen Zuleitungen (z. B. angeschmolzen) verwenden.
- Nur geprüfte Betriebsmittel (ECheck-Prüfplakette) einsetzen.
- Flüssigen Kleber und Kleberaustrittsstelle nicht berühren.
- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden.
- Ausschließlich Kleber verwenden, die für das Gerät auch zugelassen sind.
- Kleberdämpfe nicht einatmen. Für gute Belüftung / örtliche Absaugung sorgen.
- Die Klebepistole immer im dafür vorgesehenen Ablagegestell ablegen. Das Netzkabel darf nicht mit heißem Kleber / der heißen Pistolenspitze in Berührung kommen.
- Brennbares u. entzündliches Material vom Arbeitsbereich fernhalten (ausreichender Abstand!).
- Eingeschaltete heiße Klebepistole niemals unbeaufsichtigt lassen.
- PSA für den Klebearbeitsplatz gemäß Gefährdungsbeurteilung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe).
- Hygiene: Hautreinigungs- und Hautschutzplan beachten.
- Bei Arbeitsende, längeren Pausen Netzkabel ziehen.



VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen / Defekten am Arbeitsmittel die Arbeit einstellen, Netzkabel ziehen. Ursachenbehebung durch sachkundiges qualifiziertes Personal veranlassen.
- Weiterbenutzung des defekten Geräts verhindern.

ERSTE HILFE



- Unfallstelle sichern, ggf. verletzte Person aus dem Gefahrenbereich verbringen, zusätzliche Hilfe herbeiholen.
- Klebepistole abschalten oder Netzstecker ziehen.
- Brandverletzungen: mit Wasser kühlen. Kleber nicht gewaltsam von der Haut entfernen. Wunde steril abdecken und ggf. ärztliche Versorgung veranlassen.
- Bei jedem Unfall sofort Vorgesetzten und Verwaltung informieren.
- Ersthelfer gemäß „Notfall- und Alarmplan“.

**NOTRUF:
112**

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Wiederkehrende Prüfung elektrisch und mechanisch durch „Befähigte Person“ (mind. 1x jährlich) veranlassen.
- Reparatur, Instandhaltung und Wartung nur durch sachkundiges, beauftragtes Personal durchführen lassen. Herstellerangaben beachten. Vor der Wiederverwendung Schutzeinrichtungen prüfen.
- Abergereife Klebepistole nicht verwenden - sofort der Weiterverwendung entziehen.